深澜智联

深澜飞碟鱼缸灯

— 四路调色全光谱版 —

产品说明书

V1.0

豆包 AI 生成

设备信息



额定电压	额定功率	无线连接	智能平台
24V	96W	WiFi + 蓝牙	涂鸦 APP

扫描下载涂鸦智能APP

安装完成后，按照指引完成设备配网

豆包 AI 生成

连接设备



1 通电：设备接入电源

2 打开：进入涂鸦智能APP

3 添加：点击发现设备后的立即添加

豆包AI生成

连接WiFi



1 选择 2.4G WiFi

2 输入密码并确定



豆包 AI 生成

添加完成


20:13
设备添加成功
设备名称
深渊UFO
客厅
客厅
展示在首页
完成
添加完成
修改设备名称：
点击设备名称进行自定义命名
选择所在房间：
点击所在房间，选择房间或鱼缸

豆包AI生成

添加完成



豆包AI生成

设置温度显示单位



点击右上角设置入口



设置温度显示单位

豆包 AI 生成

灯珠温度显示



豆包AI生成

预设光谱设置





豆包AI生成

自定义光谱



豆包AI生成

氛围灯设置





豆包AI生成